

Industrial PoE Switching Hub

ユーザーズマニュアル

産業用 PoE スイッチングハブ DEH-GP8V2



Diatrend Corp.®

Man.No.25031804

このたびは、産業用 PoE スイッチングハブ DEH-GP8V2 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に本書をよくお読みください。
本書は「DEH-GP8V2」のユーザーズマニュアルです。

★本製品の仕様、デザイン、マニュアルの内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ★このマニュアルに記載された仕様等は 2025 年 3 月現在のものです。★ Diatrend はダイアトランド株式会社の登録商標です。★その他の記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。★本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

最新情報については弊社ホームページをご覧ください。
製品情報も提供しております。

お寄せいただく質問の中で多いものを「よくあるご質問 FAQ」として掲載しておりますのでご利用ください。(「TOP」→「お問い合わせ・サポート」)
<https://www.diatrend.com/toiawase3.htm>

■ダイアトランドホームページ

www.diatrend.com



ダイアトランド株式会社

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 28F

商品購入に関するお問い合わせ

大阪 (06) 7777-9339

東京 (03) 4589-8002

技術に関するお問い合わせ

大阪 (06) 7777-9444

東京 (03) 4589-8001

e-mail info@diatrend.com

安全に関するご注意

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
ご使用の際は必ずお守りください。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

危険

この表示の欄は「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



パソコンや周辺機器の指示する警告、注意を厳守する

動作不良の原因になります。



分解、改造、直接半田付けしない

発熱・発火・破裂のおそれがあります。

警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



本体に水等をかけたり、濡れた手で触れたりしない

感電のおそれがあります。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強い衝撃を与えない

本製品は精密電子機器ですので故障の原因になります。



煙が出たり、変なにおいがするときは電源を抜く

火災の原因になります。お買い上げ販売店または弊社に修理を依頼してください。



取り付け、取り外し時は電源を切ってから行う

感電や故障の原因になります。



取り付け方法に関わらず、使用する際は必ず接地する

感電や故障の原因になります。

概要

DEH-GP8V2 は、昇圧回路内蔵により、DC24 ~ 56V の幅広い入力電源に対応した産業用 PoE スイッチングハブです。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応のイーサネットポートが 8 ポート搭載されています。
PoE ポートは IEEE802.3af/at 準拠しており、DC24V では最大 120W、DC48V では最大 200W の大容量給電を実現します。
動作温度範囲は -40 ~ 75℃ と広域であるため、過酷な産業環境下でも使用できます。
DIN レール、壁掛け取り付けに対応できます。

特長

- ギガビットイーサネットポート：8 ポート
- IEEE802.3af/at 規格準拠：大容量の PoE 対応機器に給電可能 (ポート 1 ~ 8 : 30W) (8 ポート合計最大 200W @DC48V 入力時)
- IEEE802.3af/at 自動検出機能：PoE 対応機器接続後、給電開始
- 最大 9kB までのジャンボフレーム機能搭載
- Auto MDI/MDI-X 機能により、ストレート・クロスケーブルを自動判別
- オートネゴシエーション機能対応で通信速度と通信モードを自動的に最適化
- 電源：DC24 ~ 56V (冗長電源) (逆極性保護)
- 電源ラインに DC2000V のサージ保護機能
- イーサネットポートに DC6000V の ESD 保護機能搭載
- 放熱性と高い耐久性を備えた IP30 の金属筐体採用
- DIN レール、壁掛け取り付け可能

パッケージの中身を確認する

セットアップの前に下記に記載された項目が梱包されているか、また製品の状態を確認してください。

- DEH-GP8V2 1 台
- DIN レール取り付けマウント (本体に付属) 1 個
- 壁掛け取り付けキット 1 セット

万一不足がございましたら、お買い上げ販売店または弊社までご連絡ください。シリアル No. は側面ラベルに記載しております。

仕様

ネットワーク	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x IEEE802.3af、IEEE802.3at
インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ポート数	RJ-45：8 ポート
PoE 給電ポート	ポート 1 ~ 8
PoE 給電方式	Alternative-A (データ線利用 1、2、3、6)
PoE 給電電力 (MAX)	ポート 1 ~ 8 : 30W、(IEEE802.3af/at 準拠) 8 ポート合計：DC24V : 120W、DC48V : 200W
伝送距離 (MAX)	100m
伝送速度 (MAX)	1000Mbps
LED	P1 P2 RLY
MTBF	529,765 時間
電源	DC24 ~ 56V (冗長電源) (※ 1) (逆極性保護)
リレー出力	電源 2 系統入力時に OFF (※ 2)
消費電力 (MAX)	6W (PoE 無) / 206W (PoE 有)
消費電力	DC24V 入力時：136W (PoE 有) DC48V 入力時：206W (PoE 有)
ESD 保護	DC6000V
サージ保護	DC2000V
ケース材質	IP30 スチール
適合規格	CE/FCC (クラス A) IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8 EN 60068-2-6、EN 60068-2-27、EN 60068-2-32
動作温度	-40 ~ 75℃
保存温度	-40 ~ 85℃
動作湿度	5 ~ 95% RH、結露なきこと
取付方法	DIN レール取り付け、壁掛け取り付け
保存湿度	5 ~ 95% RH、結露なきこと
本体重量	660g (※ 3)

(※ 1) 1 系統での使用可能 2 系統入力することにより電源の冗長化可能

(※ 2) リレー出力に接続する装置は 1A@DC24V 以下でご使用ください

(※ 3) DIN レール取り付けマウントを含みます

LED 表示について

DEH-GP8V2 の正面の LED は電源、通信状態を示します。
LED の表示内容は以下の通りです。


LED	色	状態	内容
P1	緑	点灯	電源 P1 が通電中
		消灯	電源 P1 が非通電
P2	緑	点灯	電源 P2 が通電中
		消灯	電源 P2 が非通電
RLY	黄	点灯	P1 または P2 のどちらかが通電中
		消灯	P1 と P2 のどちらも通電中 / どちらも非通電
1 ~ 8 (上側)	緑	点灯	接続中
		点滅	データの送受信中
		消灯	未接続
1 ~ 8 (下側)	黄	点灯	PoE 給電中
		消灯	PoE 未給電

電源接続

DEH-GP8V2 は、DC24 ~ 56V 電源を PW1/PW2 どちらか一方に入力すると使用できます。2 系統入力することで電源の冗長化 (二重化) が可能です。プラス線とマイナス線を端子台の + 端子と - 端子にそれぞれ正しく接続します。電力が供給されると正面の LED の P1/P2 は緑色に点灯します。

また、電源異常出力リレーを搭載しており、アラームやブザー等に利用できます。リレー出力は、PW1/PW2 両方が正常に接続されている状態で OFF (解放状態) となり、どちらか一方でも正常に入力されていない場合は ON (導通) となります。

(※) リレー出力に接続する装置は 1A@DC24V 以下でご使用ください。



【注意事項】


DEH-GP8V2 の上面には接地用ネジが用意されています。
取り付け方法に関わらず、安全上必ず接地してください。

取り付け方法

・DIN レール取り付け


DIN レール取り付けキットは、製品出荷時に取り付けられています。取り付け方法は下記になります。

- ① DIN レール取り付け金具の中央部あたりを DIN レール上部に当てる
- ②そのまま下に本体を下ろす
- ③必ず DIN レールが拡大図の位置に嵌まっていることを確認し、本体の下部を DIN レールにカチッと音が鳴るまで押し当てる




・壁掛け取り付け

DEH-GP8V2 は壁掛け取り付け可能です。壁掛けキットは商品と同梱されています。DIN レール取り付けキットを外し、合計 4 つのネジで以下の図のように取り付けてください。



外形図



単位：mm

トラブルシューティング

1. P1 あるいは P2 の LED が点灯しません。
電源アダプタの容量や電源コードを確認してください。
2. DEH-GP8V2 のポート 1～8 の LED（上側）が点灯しません。
ネットワーク構成状況を確認してください。
3. DEH-GP8V2 のポート 1～8 の LED（下側）が点灯しません。
PoE 対応機器に接続されているか確認してください。
4. 電源を入力しているのに RLY の LED が点灯しています。
PW1 または PW2 の一方のみ通電している状態では RLY の LED が点灯します。両方通電すると消灯します。

上記項目を確認したにも関わらずパケットが伝送されない場合は、再度ネットワーク構成状況を確認してください。
入力電源の容量が足りない場合も考えられます。

アフターサービスについて

■アフターサービス

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証規定の内容に基づき修理致します。修理の際は、お買い上げ販売店または直接弊社にご依頼ください。

■保証規定

- ①保証期間は弊社から出荷して 12 ヶ月とします。
- ②保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した場合には、無償で修理致します。
- ③保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - (1) 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧等による故障及び損傷
- ④次のような場合、有償でも修理できない場合があります。
 - (1) 内部基板が焼損して、修理価格が高額になる場合
 - (2) 不当な改造や修理による故障及び損傷
 - (3) このマニュアルに記載されていない方法で使用された場合
- ⑤弊社はいかなる場合もおお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害及び第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。
- ⑥本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。
本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。海外への持ち出しにしましてはお客様の責任において法令に従い実施されるものと致します。
本製品は外国為替及び外国貿易法の「リスト規制品」に該当しません。日本国外への持ち出しの際も、国連武器禁輸国・地域（輸出令別表第 3 の 2 の地域）を除き、輸出許可申請は必要ありません。
本製品はキャッチオール規制の対象である輸出貿易管理令別表第 1 の 16 項に該当します。キャッチオール規制で定められている要件に該当する場合は輸出許可が必要です。

【安全保障貿易管理関連について】

経済産業省 安全保障貿易管理 (<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>)
財団法人 安全保障貿易情報センター (<https://www.cistec.or.jp/>)

■関連製品のご案内

▶▶ <https://www.diatrend.com>

【LAN 用ケーブル（コネクタ加工）】

▶ DXCAB-□-□（**m）

- カテゴリ 6 対応 / カテゴリ 5e 対応
- ストレートケーブル / クロスケーブル

▼製品ページ



【PoE スプリッター】

▶ DESP-GAT3

- IEEE802.3af/at に準拠
- PoE 非対応機器が PoE 環境で動作可能
- 出力電圧: 5V, 12V, 24V (スイッチにより切り替え)
- 最大消費電力 24W の機器に電力供給が可能

▼製品ページ



【PoE エクステンダー】

▶ DEPX-G5BT

- IEEE802.3af/at 規格準拠：
大容量の PoE 対応機器に給電可能
(ポート 2～5: 30W)
(4 ポート合計最大 60W)
- IEEE802.3af/at/bt 自動検出機能：
PoE 対応機器接続後、給電開始
- 最大 4 台の延長による電力供給可能 (合計 500m)
- DIN レール、壁掛け取り付け可能

▼製品ページ



▶ DEPX-G3BTS

- IEEE802.3af/at/bt 規格準拠：
大容量の PoE 対応機器に給電可能
(ポート 2: 最大 60W) (ポート 3: 最大 30W)
(2 ポート合計最大 60W)
- IEEE802.3af/at/bt 自動検出機能：
PoE 対応機器接続後、給電開始
- 最大 4 台の延長による電力供給可能 (合計 500m)
- IP67 の保護構造により耐候性に優れ、屋外への設置が可能

▼製品ページ

